

鋅鋁合金



PG-101K



PG-104K



PG-105K



鋅合金



PG-206K

介紹

- 採用微電腦處理器,系統穩定。密碼組合數有百萬組, 免用鑰匙, 可隨時更換啟鎖號碼, 不怕遺失鑰匙或仿造。
- 本系統並具有開門監視、開門時間控制及防止企圖闖入者等警報系統功能, 並可與防盜、保全系統配合使用, 使安全系統達到真正保全功能。

功能

- 設定之密碼及管理人員碼, 儲存於記憶體內安全性高, 而且設定之密碼及數據碼不因停電而消失。
- 可同時設定1~7組密碼可供多組人員應用。可針對某一組密碼進行更新, 使用管理最方便。
- 密碼位數可由4~8位數, 可依實際方便與安全需要隨時更改。
- 已設定之密碼或8位數管理者密碼外洩時, 可隨時變換。欲防止企圖闖入者亂按號碼輸入, 可設定1~9次嘗試錯誤次數, 達此次數立即發出警報, 警報時間亦可自由設定1~99秒。
- 可針對不同控制設備, 設定其控制接點接通1~99秒, 或長時間接通, 適用範圍最廣。
- 設定或更改各種參數, 採交談式指令, 直接於鍵碼器上更新, 且有燈號狀況顯示, 操作簡單。
- 本機具備防破壞接點及一區域防盜迴路, 當被破壞或侵入時具有警報輸出信號。

規格

型號	PG-101K	PG-104K	PG-104KC	PG-105K	PG-105KC	PG-105KD	PG-105KE	PG-206K	PG-206KC
可設定密碼數量	1~7組		1~150組	1~7組	1~150組		1~1000組	1~7組	1~150組
密碼位數	4~8位數		5~8位數	4~8位數	5~8位數			4~8位數	5~8位數
二門開門輸出	無					有	無		
信號輸入點	按鈕開門、防盜及開門監視								
信號輸出點	開門輸出、警報輸出(保全)、防破壞輸出					開門輸出、防破壞輸出	開門輸出、警報輸出(保全)、防破壞輸出		
防水等級	無	IP54		無				IP54	
門鈴	無	有		無					
工作電壓/電流	DC 12V±10%, 28mA(靜態) / 94mA(動態)	DC 12V±10%, 20.2mA(靜態) / 54.9mA(動態)		DC 12V±10%, 20.2mA(靜態) / 54.9mA(動態)				DC 12V±10%, 32mA(靜態) / 49mA(動態)	
工作溫度	-15°C~55°C	-10°C~75°C		-10°C~75°C				-10°C~70°C	
材質	鋅鋁合金	ABS						鋅合金	
尺寸(LxWxH)mm	120x101x32	140x58x25.5		137 x 85 x 29				150 x 44 x 22	
重量	930g± 5%	115g± 5%		250g ± 5%				250g ± 5%	

尺寸圖 公厘[英吋]

