

24樓層用繼電器控制盒 (可擴充至96層)

POM-24



產品介紹

- POM-24為一電梯按鈕控制器，共有24個繼電器輸出。透過繼電器的NO及NC接點的搭配，達到電梯管制功能。
- 透過樓層控制器，可設定及管理不同群組及人員的可通行樓層。
- 此有Bypass功能，故在安裝時可加裝Bypass開關，可利用Bypass開關啟動或者關閉POM-24的電源，開啟電源時為管制電梯按鈕，關閉電源則全部按鈕皆不管制。
- 未啟動電源時，繼電器的COM及NC為導通狀態；啟動電源時，COM及NO導通，當斷電或者感應卡片時，RELAY動作為COM及NC導通。

產品規格

型號			
尺寸(L x W x H)mm	115 x 78 x 31	220 x 151 x 46	174 x 100 x 45
材質	ABS	金屬外殼	ABS
通訊介面	---	RS-485	RS-485
管控樓層數	8個	24個	24個
電源	12V	12V	12V

- 繼電器盒可搭配樓層控制卡機做電梯樓層管制
- 分A.B接點供選擇
- 8/24/48/64/96繼電器盒控制1~96樓層(樓層數之擴充由24樓層加總)